



Firmware update voor de SFP-2010

Benodigdheden

- SFP2010
- USB geheugenstick
- Actuele firmware



Voorzie de SFP-2010 altijd van stroom d.m.v. de meegeleverde netstroomadapter. Verwijder de USB geheugenstick, of onderbreek de stroomtoevoer niet voordat het laden van de software geheel klaar is.

Het is mogelijk om de SFP2010 van nieuwe software te voorzien d.m.v. de USB poort. Via het 'PC UPDATE' menu kunt u de firmware vanaf de USB stick in de SFP-2010 laden.

1. Druk op de **MENU** toets.
2. Gebruik de toetsen ◀ / ▶ en ▲ / ▼ en selecteer **PC UPDATE**
3. Bevestig uw keuze met de **OK** toets.
4. Druk in het **PC Update** menu op de **F2** toets om het **USB Menu** te openen.
5. In het USB Menu ziet u nu alle files die op de aangesloten USB geheugenstick staan.
6. Om de software versie van de SFP-2010 te updaten:
 - Gebruik de toetsen ◀ ▶ om de **Software** te selecteren.
 - Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de *.bin te markeren.
 - Open deze met de **OK** toets.
 - Wilt u de Database upgraden ?
 - Klik op 'Ja'
 - Dit duurt ongeveer 30-40 seconden.
 - Hierna dient u 'Succesvol !' te zien
7. Indien u wordt gevraagd te rebooten ?
 - klik op 'Ja'
 - Het duurt ongeveer 15 seconden om de meter te rebooten met de nieuwe software
8. **UPGRADE COMPLEET !**

Om de actuele software versie te zien: Druk op de MENU toets. Using Gebruik de toetsen ◀ / ▶ en ▲ / ▼ en ga naar het PC Update menu en bevestig uw keuze met de OK toets. In het PC Update menu druk op de F1 toets voor Systeem Informatie, waar u de huidige software versie kunt aflezen.