



**Versie : Nederlands - DVB Electronics**



### **Hoe de pc editor te gebruiken ?**

Sluit een USB geheugenstick aan op de SFP2010

In het SFP2010 USB menu ,druk op de F4 toets, u krijgt dan een \*.sdx file. Deze file bevat sommige satelliet transponder en kanalen informatie.

Verbind nu de USB stick met uw PC en gebruik het pc tool programma om de \*.sdx file te openen :

- Start STBEditor.exe -> kies open file -> open uw \*.sdx file ->edit de file.

Indien u de veranderingen hebt toegepast druk op "bewaar", de aangepaste \*.sdx data file wordt nu opgeslagen. Stop de USB stick nu weer in de SFP2010 en ga naar het USB menu en selecteer de nieuwe opgeslagen \*.sdx file en druk op OK. De meter wordt nu geupdated met de nieuwe file. Na afloop de meter resetten en de nieuwe kanalen en transponderlijst is klaar.

Opmerking: Als u klaar bent met editten bewaart u een nieuwe \*.sdx file. De satellietmeter zal u vragen om een nieuw versie nummer maar dit hoeft u niet te veranderen. Laat het gewoon "100" en druk op de OK toets.

[www.dvbelectronics.nl](http://www.dvbelectronics.nl)