

WebZeal - internetbrowser (installatie, bediening via RCU en optioneel keyboard)

De RE-4200HD PVR biedt de mogelijkheid tot internet browsing m.b.v. de WebZeal plugin.

Beperkingen:

WebZeal, plus de combinatie met het Rebox ontvanger besturingssysteem, biedt geen ondersteuning voor Flashplayer, Mediaplayer, ActiveX, en "website driven" plug-in installaties.

Compatibility randapparatuur:

De RE-4200HD PVR is te gebruiken met een draadloos keyboard, en vergemakkelijkt het browsen binnen een internetpagina en/of het gebruik van webbased invulformulieren, of zoekopdrachten in een zoekmachine zoals Google.

Een overzicht van geteste en beschikbare modellen, is/wordt gecommuniceerd op onze website.

Het invoeren van URL's, instellen van favorieten, startpagina etc, dient te geschieden m.b.v. de afstandsbediening i.c.m. het virtuele 'on screen' keyboard.

Installatie

Een installatie van de Webzeal plugin voor de RE-4200HD PVR betekent niet zozeer een werkelijke installatie, als wel het 'runnen' van de speciaal voor dit model Rebox ontvanger beschikbaar gestelde executable ".mnt" bestand.

Deze is te downloaden van onze website, op de RE-4200HD PVR produktpagina.

Het runnen van de plugin staat beschreven in de initiële handleiding.

Voor de RE-4200HD PVR geldt alleen de passage "Via de USB executable" op pagina 46.

Daarnaast is het zo, dat de Webzeal executable óók op een externe HDD via een USB poort geplaatst kan worden, of in een 'shared map' op een NAS. Bij de laatste optie geldt dat er voor toegang tot de NAS, een gebruikersnaam en wachtwoord gedefinieerd moet worden in de configuratie 'wizard' van de NAS. De betreffende gebruikersnaam en wachtwoord plus overige settings dienen vervolgens te worden opgegeven in het 'netwerk instellingen menu' van de Rebox ontvanger.

Starten van de WebZeal browser

Ga naar het Plug-in menu, selecteer de WebZeal plug-in, en klik op de GROENE toets om de plug-in te starten.

RCU toetsen functies

De hieronder genoemde functietoetsen namen op de afstandsbediening, zijn dezelfde als de in de RE-8500HD PVR gebruikershandleiding genoemde namen.

Menu

Roept de WebZeal werkbalk aan, met de volgende functies:

- Page back
- Home
- Refresh
- Enter
- Web favoriet lijst
- URL adresbalk

OK

Indien de URL adresbalk in de WebZeal werkbalk is geselecteerd, roept deze het 'on screen' virtuele keyboard op, voor invoer van URL's.

Indien in 'webbrowse mode', aanklik functie van weblinks.

Navigatie toetsen

Onhoog/omlaag/links/rechts bediening van de cursor.

Pagina omhoog/omlaag
EXIT

Page up/down functie.
Browser afsluiten

Hot Key's

In virtueel keyboard mode

- ROOD : enter
- GROEN : "." (dot)
- GEEL : "/" (slash forward)
- BLAUW : ".com"

Numerieke toetsen

URL invoer toetsen (in virtueel keyboard mode)
1x klik = cijfer, 2x klik = 1^e letter, 2x klik = 2^e letter, etc

URL bevestigen

: Klik op de RODE hotkey na URL invoer, en geef 1x klik rechter navigatietoets voor de "enter" button in de WebZeal werkbalk